


## Login Page 編輯


說明:

1. 假若設備使用本公司無線基地台，並啟用網頁認證功能，則將能自訂編輯網頁認證，可參照以下步驟輕鬆完成樣本的登入頁面
2. 若要啟用認證機制，請務必確實 **ETH1** 埠連接在 **Router** 上，如下示意圖以 **DT-400 A1** 為範例



步驟一

先啟動網頁認證功能，在系統設定 ➔ 網頁認證功能



確認啟用後，可選擇登入帳密要採採用何種類型，本步驟以“本機帳戶”為範例，將“啟用建立本機帳戶”，確認啟用後儲存，如下

設定本機用戶

建立本機帳戶名單 ☒ 啟用 ☐ 關閉

顯示名稱

儲存

## 步驟二

請至認證功能的下拉功能按鈕，進入建立帳戶名稱與密碼，如下圖說明

網頁認證功能 ▼

- 遊客
- 建立本機帳戶名單
- OAuth 2.0
- POP3/IMAP Server
- 客製化頁面
- 語系
- Walled Garden
- 特權名單
- 設定檔

建立本機帳戶名單

使用者名稱

密碼  新增

輸入自己的帳戶名稱與密碼後，儲存

## 步驟三

建立網站白名單，因為此範例的背景圖存放位置在本公司第二台伺服器上，所以請確實將以下網址輸入至 Walled Garden 內



網址: [www.serio.com.tw](http://www.serio.com.tw)

 Walled Garden

顯示名稱	<input type="text" value="CERIO_Web"/>
IP位址/網域	<input type="text" value="www.serio.com.tw"/>
完整的 URL	<input type="text" value="http://www.serio.com.tw"/> <input type="button" value="新增"/>


#### 步驟四

將下載下來的 `html_code` 原始碼直接貼在系統的“客製化頁面”

先開啟 `html_code` 檔案，將裡面的 HTML 語法全選並複製，然後貼在系統的自訂編輯頁面後儲存即可，如下範例



先關閉 Template, 然後在 HTML 原始碼客製欄位  
清空後貼上剛複製的 html\_code



完成後請按儲存並重新啟動無線基地台，即可完成登入頁面的編輯

以上步驟完成後，設備可透過無線連接至本基地台，將立刻跳出網頁認證的頁面，並發現出現的是已經客製完成的登入頁面，如下圖以 sample-3 為呈現案例

Cerio's CenOS 4.0 / 5.0 AP Software Technology

Enter Login


Local User

User Name

Password

☐ Remember me

Welcome to our shop



Power By Cerio Corporation.

Cerio's CenOS 4.0 / 5.0 AP Software Technology


Enter Login

Hello, danny

Login Time

2017/12/25 17:33:15

Welcome to our shop



Power By Cerio Corporation.